

Conforme alla direttiva RoHS



# PM-020 E PM-143

# PCMCIA 1 PORT VELOCITY RS232

SCHEDE SERIALI PROGETTATE PER PRESTAZIONI ECCELLENTI



## Caratteristiche

- 1 porta RS232
- PCMCIA DI TIPO II
- FIFO 128 byte con livello di trigger definibile dall'utente
- Fino a 921.600 baud
- Opzioni standard e robusta
- Driver per i sistemi operativi più diffusi
- Programmi campione, software per test e terminale – tutti con codice sorgente
- Assistenza e garanzia a vita

Fare clic su ogni caratteristica per trovare prodotti simili

## Opzioni



Standard: PM-020  
Connettore staccabile

Robusta: PM-143  
Connettore  
incorporato



## Descrizione

Scheda Express con una porta seriale RS232. Le velocità di trasferimento dati in megabaud e le FIFO da 128 byte, insieme a driver di linea da 1 Mbit/s, garantiscono prestazioni senza compromessi sul portatile. Essere in movimento non significa più avere possibilità limitate.

Opzioni di scheda standard e robusta per soddisfare qualsiasi esigenza.

Ora con garanzia e assistenza a vita Brainboxes!

## Software

Driver Microsoft (facile installazione e funzionamento senza problemi) per:

- o Windows Server 2003 x32 bit e x64 bit
- o Windows XP x32 bit e x64 bit
- o Windows 2000



Sono inoltre inclusi driver testati per:

- o Windows Me, Windows 98 e 95, Windows NT
- o Windows CE

Oltre a: documentazione completa del prodotto, guida completa alla risoluzione dei problemi, software e un codice sorgente campione per i linguaggi di programmazione più diffusi.

Serve assistenza per altri sistemi operativi? Telefonare o inviare un'e-mail. Per informazioni sull'eccellente configurabilità dei driver Brainboxes: [fare clic qui](#)



## ORDINARE

### Descrizione

PCMCIA 1 PORT VELOCITY RS232  
RUGGEDISED PCMCIA 1 PORT VELOCITY RS232

### Codice

PM-020  
PM-143




# PCMCIA 1 PORT VELOCITY RS232

## Specifiche complete

Codice prodotto **PM-020 e PM-143**

### Porta seriale

DCD	Pin 1
RXD	Pin 2
TXD	Pin 3
DTR	Pin 4
GND	Pin 5
DSR	Pin 6
RTS	Pin 7
CTS	Pin 8
RI	Pin 9

**RS232 [9 Pin] Pinout**


Porte	1 porta RS232
Connettore	DB9 (maschio a 9 piedini) – Il connettore PM-132 è incorporato e robusto
Tipo UART	UART 950 all'interno del BB16CF950+ Brainboxes
Dimensione FIFO	128 byte con livello di trigger definibile dall'utente
Uscita con alimentazione	No (per uscita con alimentazione vedere la gamma Universal Powered (UP))
Forza segnale trasmesso	Standard RS232 a circuito aperto +/-12 Volt
Distanza operativa	Standard RS232 30 metri

### Impostazioni porta seriale

Velocità in baud (bit per secondo)	Fino a 921.600
Bit di dati	5,6,7 o 8
Parità	Dispari, pari, nessuna, mark o spazio
Bit di arresto	1, 1,5 o 2
Controllo di flusso	CTS/RTS DTR/DSR
IRQ	Plug and Play – Interrupt condivisi per tutte le porte
Schemi di connessione	Da punto a punto

### Generali

Strati PCB	4
Consumo alimentazione	60 mA a 5 V 20 mA a 12 V
Peso	0,067 Kg (PM-020), 0,049 Kg (PM-143)
Dimensioni	PCMCIA DI TIPO II

### Interfaccia

BUS	PCMCIA
Compatibilità OS	Windows XP x64 bit/Windows Server 2003 x64 bit Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Server 2003 Windows CE*
Conformità PCMCIA	Standard PC Card – Febbraio 1995

Approvazioni Microsoft	Windows Server 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional
------------------------	---


Approvazioni e accreditamenti	 UL, EMC: CE, FCC, membro affiliato PCMCIA
-------------------------------	---

Contenuto della confezione	CD di installazione comprendente manuale, driver Microsoft, utilità e programmi campione con codice sorgente PCMCIA 1 PORT VELOCITY RS232 Cavo cablato sagomato (PM-143: incorporato nella scheda) Guida all'installazione
----------------------------	---

Opzione OEM	Disponibile per acquisti OEM in grandi quantità
-------------	---

Assistenza al prodotto	Assistenza telefonica e via e-mail a vita da personale qualificato, 40 ore alla settimana
------------------------	---

Garanzia	A vita
----------	--------

Fabbricato in	 Fabbricato nel Regno Unito da Brainboxes Vincitore dell'European Electronics Industry Awards 2005 "Fabbricante dell'anno"
---------------	---

Personalizzabile	Brainboxes ha una politica "Design personalizzato per montaggio perfetto" per chi acquista in grandi quantità Ulteriori informazioni: <a href="#">FARE CLIC QUI</a>
------------------	--

\*Questo prodotto funziona in Windows CE fino a 115.200 baud



